

Fußbodenheizungssteuerung

Hera+ Actor (HAC-3974)

Fußbodenheizungs-Stellantrieb mit Schrittmotor

Technische Daten:

Umgebungstemperatur: 0 ~ 50 °C

Abmessung: L90 x Ø 58 mm

Schutzklasse/ Schutzart: IP 30

Länge Patchkabel: 0,85 m



Fußbodenheizungsstellantrieb mit
einzigartigem Schrittmotor

Zu beachten:

- Sorgen Sie für ausreichende Platzverhältnisse im Verteilerkasten.
- Aufnahme M3ox 1,5mm.
- Fertiges Steckersystem RJ 11 Jack Kabel.
- Bitte überprüfen Sie den Hub bzw. die Länge des Ventilstiftes. Sollte der Hera+ Actors den Ventilstift nicht vollständig schließen können, legen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Distanzplättchen in den Stellantrieb ein.
- Zuerst alle Stellantriebe anschließen und danach den Stecker der Hera+ Primus in die Steckdose stecken → die Stellantriebe nehmen daraufhin den Kalibrierungsvorgang vor.